

## TEKNİK ÖZELLİKLER

### POWER

CARDIO nun tüm güç kaynağı çıkışları POLYSWITCH devre korumaları (resettable fuse) tarafından korunur

Class 2 transformer (TBT) Alçak gerilim 16 Vac, 50-60 Hz

Güç EN 60742 50 Va min. 250 Va max

Şarj edilebilir akü 12 V, 7AH

Çıkış bağlantılarındaki akım 1A @ 12V i geçtiğinde led lamba yanar

Elektrik kesilmelerinde ve akü geriliminin 10V un altına düştüğünde enerji yönetim sistemi devreye girer

Akü girişi POLYSWITCH ve diode koruması tarafında tüm yanlış kutupsal bağlantılara karşı korunmaktadır

### CARDIO-2 BUS

CARDIO uygulamalarında BUS RS-485 üzerinde SECANT PROPRIETARY PROTOCOL u kullanılmaktadır

CAT5 , unshielded (twisted pair)

2 POLYSWITCH tarafından korunur

### GÜVENLİK

Tüm girişler statik, RFI, ani gerilim yükselmesi, yıldırım a karşı TRANZORB ve low pass filter tarafından korunur.

16 alarm zone (NO, NC, veya 2.2Kohm EOL direnç)

Delay, instant, ins/del, interior, fire, medical, 24 hours, panic, inactive 9 farklı program

Değişken algılama hızı 50 ila 990 ms / 10ms

Çıkış gerilimi 12 VDC, 1AMP ile sınırlandırılmıştır. ( POLYSWITCH ve TRANZORB tarafından korunur)

1 siren çıkışı 600mA

### ÇIKIŞ RÖLELERİ (CİHAZLAR)

35 V RMS MOV(Metal OxideVaristor) tarafından korunur

6 A max - 28 VDC

3 A - 240 VAC, resistive

40 adet cihaz kontrolü

### KAPI ZİLİ

12 VDC veya 12 VAC max. ( 10 mA @ 10 VDC )

Güç EN 60742 , max. 250 VA OPTOCOUPLUER tarafından korunur

### DİJİTAL ANAHTAR

16 adet dijital anahtar kullanılabilir.

TRANZORB ve low pass filter tarafından korunur

## TELEFON ARAMA MODÜLÜ

3/1, 3/2, 4/1, 4/2 formatlarına uygun 10 pulse/sec @ 1400 Hz  
RJ45 UL onaylı 20 pulse/sec @ 2300 Hz  
Varsayılan raporlama kodu olarak önceden programlanabilir  
Alarm izleme merkezi için SESCOFAST 20 PPS, ADEMCO SLOW 10 PPS  
PROTOKOLLERİ kullanır  
Ayrıca dokunmatik ekrandan her an için programlanabilir  
Telefondan üç kere yanlış şifre girişi olduğunda hattı otomatik olarak keser.  
( 2 POLYSW ITCH ve SIDACTOR tarafından korunur)

## AYDINLATMALAR

160 bölge ( 160 x 500 watt= 80.000 watt) kontrol

## ISITMA KONTROL

Built-in kombi kontrol, klima kontrol (soğutma, fan, auxiliary)  
ENERZONE ve RCS(ZNCR) ile uyumludur.

## KABLolar

Aydınlatma ve prizler de standart 220 V kablo, dedektörler de 2x4 zayıf akım kablosu kullanılır.  
Ana ünite ile dokunmatik ekran arasında CAT5 kablo kullanılır.

## KODLAR

8 adet kullanıcı, 1 adet panik, 1 adet kolay çıkış kodu vardır.

## AĞIRLIK

Paketli ağırlığı 7kg

## EBATLAR

Dokunmatik ekran 203,2 x 135,7 x 50,8 mm  
Ana ünite 265 x 457,2 x 79 mm